



DENSO BHT-5000数据采集器

DENSO BHT-5000配有可以分配不同任务的快捷键，大大提高了效率。

产品特点

快捷键 - 简单和更加高效

这款采集器配有可以分配不同任务的快捷键，大大提高了效率。常常用来做扫描条码时的触发键或回车键扫描更宽的条码

在接触式扫描时，最宽70mm 的条码可以成功扫描。在非接触式扫描时，条码宽度可以达到280mm*1。另外，这一款采集器识读条码时的 CCD 光线更强了。

*1 条码宽度在1.2mm 以下的情况，扫描距离大约200mm，亮度大约500luxes(荧光灯)。

两种电源的选择使得使用时间更长久

供电可以选择 Ni-MH 充电电池或2节1.5伏的干电池。可充电电池在测试条件下可以连续工作20个小时，干电池大约100个小时*2

NOTE: *2 当每10秒钟扫描两次的情况下

可操作性强

在增强操作性方面，BHT5000的手柄握起来更舒适，并且防污能力强。

大内存: 多至2M

扩展的内存配置

用户区使用 Flash ROM

Flash ROM, 128k 字节, 可以添加到用户区用来储存用户的应用程序

CPU 16-bit C-MOS 微处理器

Flash ROM 系统区 : 132 Kbytes

用户区 : 124 Kbytes

RAM 128 Kbytes, 512 Kbytes, 1 Mbytes, 2 Mbytes

显示器件 液晶点阵显示(LCD)

文字大小 & 文字数量 8 行 x 21 列 (字母)

4 行 x 16 列 (16点阵 模式)

4 行 x 20 列 (12点阵 模式)

读取窗口宽度 70mm (2.8")

识读条码类型 EAN-13/-8, UPC-A/-E, UPC/EAN with supplemental codes, ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93 and CODE128

分辨率 0.125mm (4.9 mils) (when reading CODE39) min.

LED display >2-color LED (red & green)

键数 24 键加触发键和2个快捷键

DENSO BHT-5000 数据采集器 数据采集器免费服务热线：400-1166-021 网址：www.gyoung.com.cn

30 键 加触发键和2个快捷键

详细参数

红外 同步 起-止 同步

传输速率 38,400bps max.

缆线接口 同步 起-止 同步

传输速率 38,400bps max.

信号接口 RS-232C

时钟 年, 月, 日, 小时, 分钟, 秒 (闰年自动更正)

蜂鸣 音量调节

电量低指示 有

主电源 (可选) 可充电 Ni-MH 电池

1.5-V size-AA 干电池 (LR6), 2 节.

备用电源 二级锂电池(自动维护)

操作时间 Ni-MH 电池 大约. 20 hours

两节1.5-V AA 电池 (LR6) 大约. 100 hours

重量 大约 280g (9.9oz) (包括 Ni-MH 电池)